

ISB SOLA BASIC[®]

REGULADOR FERRO-RESONANTE TIPO "CVH"

1. **Cat. 68-42-360-480L220S**
2. Características eléctricas.
Capacidad: 60 KVA
Voltaje de línea Nominal: 480 Vca (+17%, - 20%), (trifásico)
Rango de Voltaje de línea: 380 a 560 Vca, (trifásico)
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje de salida: 220Y/127 Vca (Trifásico más Neutro) $\pm 5\%$ (Voltaje regulado tanto entre Fases como de cada Fase a neutro)
Corriente de línea Máx.: 108,0 Amp.
Corriente de salida Máx.: 157,5 Amp.
3. Este equipo se debe alimentar con 480 V en tres fases, en la tablilla de conexiones. En la terminal marcada como "TIERRA" se debe conectar el equipo a una buena tierra física, para asegurar su correcta operación. Si la carga a conectar también requiere tierra, ésta se puede tomar de la terminal de la tablilla.
4. La carga se debe conectar a la misma tablilla de conexiones. El NEUTRO en la salida está conectado a chasis del equipo y a la terminal de tierra física.
5. **NO USAR EL NEUTRO DE LA LÍNEA DE SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.** Este equipo genera su propio NEUTRO.
6. No cuenta con interruptores en la entrada ni en la salida, se conecta directamente en la tablilla de conexiones.
7. Rechazo al ruido eléctrico: Modo Común >120 dB, Modo Transverso >60 dB. Alta capacidad de rechazo al ruido eléctrico proveniente de la línea, ya que se trata de un regulador tipo "aislado" y "desacoplado".
8. Ofrece una regulación continua, no es un simple cambiador de "TAPS" o derivaciones.
9. La carga se debe conectar a la misma tablilla de conexiones. El Neutro en la salida está conectado a chasis del equipo y a la terminal de tierra física.
10. Este equipo cuenta con indicadores luminosos para la entrada y la salida.
11. Es importante hacer notar que este tipo de reguladores no son adecuados para los casos donde la carga principal sea un motor con arranque convencional, cuando se cuenta con variador de velocidad por frecuencia (control electrónico) no hay problema.
12. ACLARACIÓN.- La entrada tiene una configuración DELTA y la salida es ESTRELLA-ZIG-ZAG; esta configuración de salida nos entrega 3 FASES más NEUTRO, lo cual permite conectar cargas monofásicas (Fase-Neutro) ó trifásicas con neutro (3 Fases + Neutro) ó trifásicas sin neutro (3 Fases exclusivamente). Cuidando que el desbalanceo de cargas entre fases no sea mayor al 5%.
13. Este equipo es para montaje en piso, servicio interior y ventilación natural.
14. Dimensiones y peso:
Ancho – 156 cm
Fondo – 110 cm
Altura – 173 cm
Peso – 1850 kg Aprox.

TABLILLA DE CONEXIONES DE REGULADOR FERRORESONANTE DE 60 KVAS

⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
FASE 1	FASE 2	FASE 3	TIERRA	TIERRA	NEUTRO	FASE 1	FASE 2	FASE 3
LINEA			CARGA					

NOTA.- Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. El equipo entregado puede sufrir algunos cambios respecto al mostrado en esta imagen.

